

مشخصات فنی

- کنترلر سرعت دیجیتال مدل **DS** رنج توان ۴۰۰-۱۵ وات ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت تکفاز
- قابلیت تنظیم تابع حرکت

رعایت نکات ایمنی هنگام کار با دستگاه الزامی است.

پارامترهای کنترلر سرعت مدل **DS**

پارامتر	نوع عملکرد	رنج تغییرات
F-01	محتوای نمایشگر	1- مقدار تنظیم شده سرعت موتور 2 - سرعت تنظیمی با ضریب (سرعت موتور / ضریب) 3 - فیدبک نمایشگر سرعت
F-02	ضریب	1.0-999.9
F-03	انتخاب مرجع راه اندازی	1 دکمه کپید، در صورت قطع و وصل برق بدون فرمان مجدد راه اندازی نمی شود. 2 ترمینال خارجی، دکمه STOP روی کپید غیر فعال 3 ترمینال خارجی، دکمه STOP روی کپید فعال 4 دکمه کپید، در صورتیکه دستگاه در حال کار باشد با قطع و وصل برق شروع به کار می کند.
F-04	مد چرخش	1 حرکت راستگرد و حرکت چپگرد مجاز 2 حرکت راستگرد مجاز و حرکت چپگرد غیرمجاز 3 حرکت چپگرد مجاز و حرکت راستگرد غیرمجاز

1 دکمه FWD حرکت در جهت ساعتگرد		F-05
2 دکمه FWD حرکت در جهت پادساعتگرد	چرخش چپگرد	
1 دکمه جهتی روی کپد	مرجع سرعت	F-06
2 ولوم کپد		
500-3000	ماکزیمم سرعت	F-07
90-1000	مینیمم سرعت	F-08
0.1-10.0 s	شیب راه اندازی راستگرد	F-09
1 توقف آزاد	مد توقف راستگرد	F-10
2 با شیب توقف		
0.1-10.0 s	شیب توقف راستگرد	F-11
0.1-10.0 s	شیب راه اندازی چپگرد	F-12
1 توقف آزاد	مد توقف چپگرد	F-13
2 با شیب توقف		
0.1-10.0 s	شیب توقف چپگرد	F-14
1 فعال	آلارم	F-15
2 غیرفعال		
1 غیرفعال	تنظیم تابع	F-16
2 فعال		
1-9999	تعداد تکرار	F-17

0-9999 s	مدت زمان راستگرد	F-18
0-9999 s	مدت زمان چپگرد	F-19
1-9999	مدت زمان تغییر جهت	F-20
90-3000	سرعت راستگرد	F-21
90-3000	سرعت چپگرد	F-22
1 - - - 2 - بازگشت به تنظیمات کارخانه	بازگشت به تنظیمات کارخانه	F-23